

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Устройство плавного пуска ATS22 208V(15кВт)/400-440V(30кВт)

ATS22D62Q

### Основные характеристики

Серия	Altistart 22
Тип Продукта	Устройство плавного пуска
Назначение Продукта	Асинхронные электродвигатели
Специальная Область Применения Продукта	Насосы и вентиляторы
Наименование Компонента	ATS22
Число Фаз	3 фазы
Номинальное Напряжение Питания [Us]	230...440 В - 15...10 %
Мощность Двигателя, Квт	15 kW 230 В 30 kW 400 V AC 50/60Hz 30 kW 440 В
Заводская Настройка Тока	57 А
Рассеиваемая Мощность, Вт	59 W для стандартных приложений
Категория Применения	AC-53A
Тип Пуска	Пуск с контролем момента (токограничение 3,5 In)
Номинал Пускателя Icl	62 А для соединении в линии питания двигателя для стандартных приложений
Степень Защиты Ip	IP20

### Дополнительные характеристики

Стиль Сборки	С радиатором
Доступные Функции	Встроенный байпас
Пределы Напряжения Питания	195...484 вольт
Частота Сети Питания	50...60 Гц - 10...10 %
Частота Сети	45...66 Гц
Присоединение Устройства	Последовательно к каждой обмотке двигателя В линии питания двигателя
Напряжение Цепи Управления	230 В - 15...10 % 50/60 Гц
Потребление Цепи Управления	20 Вт
Количество Дискретных Выходов	2
Тип Дискретного Выхода	Релейные выходы R1 230 В работа, сигнал тревоги, отключение, остановленный, неостановленный, запуск, готов переключение Релейные выходы R2 230 В работа, сигнал тревоги, отключение, остановленный, неостановленный, запуск, готов переключение
Минимальный Коммутируемый Ток	100 мА в 12 В пост. ток (Релейные выходы)

Макс. Коммутируемый Ток	5 А 250 В пер. ток резистивные 1 релейные выходы 5 А 30 В пост. ток резистивные 1 релейные выходы 2 А 250 В пер. ток индуктивн. 0,4 20 ms релейные выходы 2 А 30 В пост. ток индуктивн. 7 ms релейные выходы
Количество Дискретных Входов	3
Тип Дискретного Входа	(LI1, LI2, LI3) логический, 5 мА 4.3 кОм
Напряжение Дискретного Входа	24 V <= 30 V
Тип Дискретных Входов	Положительная логика LI1, LI2, LI3 при Состоянии 0: < 5 В и <= 2 мА при Состоянии 1: > 11 В, >= 5 мА
Выходной Ток	0,4...1 Icl регулируемый
Вход Датчика Ptc	750 Ом
Протокол Порты Связи	Modbus
Тип Присоединения	1 RJ45
Канал Обмена Данными	Последовательный
Физический Интерфейс	RS485 многоточечная
Скорость Передачи	4800, 9600 или 19200 бит/с
Смонтированное Устройство	31
Тип Защиты	Обрыв фазы: линия Тепловая защита: двигатель Тепловая защита: стартер
Маркировка	CE
Тип Охлаждения	Принудительная конвекция
Рабочее Положение	По вертикали +/- 10 градусов
Высота	295 mm
Ширина	145 mm
Глубина	207 mm
Вес Нетто	12 kg
Диапазон Мощности Двигателя Ас-3	15...25 kW в 200...240 мВ 3 фазы 30...50 kW в 380...440 мВ 3 фазы
Тип Пускателя	Устройство плавного пуска

## Условия эксплуатации

Электромагнитная Совместимость	Наведенные и излучаемые помехи уровень А в соответствии с IEC 60947-4-2 Затухающие колебания уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-12 Электростатический разряд уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 Стойкость к переходным процессам уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 Стойкость к излучаемым электромагнитным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3 Импульс напряжения/тока уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5
Стандарты	IEC 60947-4-2
Сертификаты	C-Tick CCC UL CSA ГОСТ
Виброустойчивость	1 gn (частота= 13...200 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6 1,5 мм (частота= 2...13 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27
Уровень Шума	45 дБ
Степень Загрязнения	Уровень 2 в соответствии с IEC 60664-1

Относительная Влажность	0...95 % без попадания конденсата или капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
Рабочая Температура Окружающей Среды	-10...40 °C (Без ухудшения номинальных значений) 40...60 °C (с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждый допол)
Температура Окружающей Среды При Хранении	-25...70 °C
Рабочая Высота	<= 1000 м Без ухудшения номинальных значений > 1000...< 2000 м с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждые допол

## Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	31,0 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	36,0 cm
Package 1 Weight	8,262 kg
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	64,0 kg

## Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

## Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO<sub>2</sub>.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)

## Показатель состояния

Не Содержит Ртуту

Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs [Да](#)

Регламент **Reach** [Декларация REACH](#)


Директива **Ec Rohs** Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

Регламент **Rohs** Китая [Декларация RoHS Китая](#)

**Weee** На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Frame Size B

Dimensions



## Precautions

---

### Standards

The Altistart 22 soft starter is compliant with pollution Degree 2 as defined in NEMA ICS1-1 or IEC 60664-1. For environment pollution degree 3, install the Altistart 22 soft starter inside a cabinet type 12 or IP54.




## HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

ATS22 soft starters are open devices and must be mounted in a suitable enclosure.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

### Air Circulation

Leave sufficient free space to help the air required for cooling purposes to circulate from the bottom to the top of the unit.



### Overheating


To avoid the soft starter to overheat, respect the following recommendations:

- Mount the Altistart 22 Soft Starter within  $\pm 10^\circ$  of vertical.
- Do not locate the Altistart 22 Soft Starter near heat radiating elements.
- Electrical current through the Altistart 22 Soft Starter will result in heat losses that must be dissipated into the ambient air immediately surrounding the soft starter. To help prevent a thermal fault, provide sufficient enclosure cooling and/or ventilation to limit the ambient temperature around the soft starter.
- If several soft starters are installed in a control panel, arrange them in a row. Do not stack soft starters. Heat generated from the bottom soft starter can adversely affect the ambient temperature around the top soft starter.

**Mounting**

---

**Connection Between the Fan and the Altistart 22 Soft Starter**



- 1 Altistart 22 Soft Starter
- 2 Fan

Wall mounted or Floor-standing Enclosure with IP 23 Degree of protection


**Introduction**

To help proper air circulation in the soft starter, grilles and forced ventilation can be installed.

**Ventilation Grilles**




**Forced Ventilation Unit**





Power Terminal

Cage Style



1 Ground connection

Power connections, minimum and maximum wiring capabilities, tightening torque


			IEC cable	UL cable	
Power supply and output to motor	Size/gauge	min	4 mm (a)	10 AWG (a)	
		max	50 mm	1/0 AWG	
	Tightening torque	min	8 N.m	70 lb.in	
		max	8 N.m	70 lb.in	
	Strip length			15 mm	0.6 in.

Power connections, minimum required wiring section


IEC cable mm <sup>2</sup> (Cu 70°C/158°F) (1)	UL cable AWG (Cu 75°C/167°F) (1)
16	4

230 Vac control, logic Inputs (LI) 24 Vdc, 3-wire control

With Line Contactor, Freewheel or Controlled Stop




230 Vac control, logic Inputs (LI) 24 Vdc, 2-wire control, freewheel stop



Connection in the motor delta winding in series with each winding

**Wiring**

ATS22 soft starters connected to motors with the delta connections can be inserted in series in the motor windings. The following wiring requires particular attention. It is documented in the Altistart 22 Soft start - soft stop unit user manual. Please contact Schneider Electric commercial organisation for further informations.




**Example**

A 400 V - 110 kW motor with a line current of 195 A (nominal current for the delta connection). The current in each winding is equal to  $195/1.5$  or 130 A. The rating is determined by selecting the soft starter with a permanent nominal current (ICL) just above this current.

Motor Thermal Protection - Cold Curves

Curves



- A Class 10
- B Class 20
- C Class 30

Trip time for a Standard Application (Class 10)

3.5 In

32 s

Trip time for a Severe Application (Class 20)

Технические  
характеристики  
продукта

ATS22D62Q

3.5 In
--------

63 s
------


**Trip time for a Severe Application (Class 30)**

3.5 In
--------

95 s
------

Motor Thermal Protection - Warm Curves

Curves



- A Class 10
- B Class 20
- C Class 30

Trip time for a Standard Application (Class 10)

3.5 In
16 s

Trip time for a Severe Application (Class 20)

3.5 In
--------

Технические  
характеристики  
продукта

ATS22D62Q

32 s

**Trip time for a Severe Application (Class 30)**

3.5 In

48 s